



ویژگی ها:

- تغذیه ورودی: 12-18v ac/dc بدون رعایت پلاریته + و -
- خروجی: 2 رله free voltage با قابلیت جریان دهی تا 5A
- ظرفیت حافظه: 32 عدد ریموت 433 MHZ
- مد کاری: دارای 2 مد فشاری و حافظه دار



نحوه لرن کردن ریموت:

- درب قاب را به سمت بالا بکشید تا باز شود.
- دکمه لرن روی برد را به مدت 2 ثانیه فشرده نگه دارید تا LED روشن شود. سپس دکمه لرن را رها کنید.
- یکی از دکمه های ریموت را 5 ثانیه فشرده نگه دارید تا LED 4 بار چشمک بزند.

نحوه پاک کردن ریموت ها:

- دکمه لرن روی برد را به مدت 10 ثانیه فشرده نگه دارید تا LED خاموش شود.



انتخاب مد فشاری یا حافظه دار

در مد فشاری یا لحظه ای تا زمانی که دکمه ریموت فشرده باشد رله عمل می کند. برای انتخاب این مد، جامپر کنار دکمه لرن باید روی یکی از پایه های پین هدر قرار بگیرد.

در مد حافظه دار یا دائم با هر بار فشردن دکمه ریموت وضعیت رله تغییر می کند و تا زمانی که دوباره دکمه فشار داده نشود در همان حالت باقی می ماند (ON/OFF). برای انتخاب این مد جامپر کنار دکمه لرن باید روی هر دو پایه ی پین هدر قرار بگیرد.

